



Sistem içeriği

- 1 x Kasa kilitleli ana panel
- 1 x Anten
- 2 x Uzaktan kumanda
- 1 x Keypad
- 1 x PIR dedektör
- 1 x Kapı kontağı
- 2 x Panel anahtarı
- 1 x 220V trafo

Teknik Özellikleri

Paket İçeriği

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Ana panel | 1 adet (2 x kilit) |
| Anten | 1 adet |
| Kumanda | 2 adet |
| Keypad | 1 adet (şifreli) |
| Telefon arama modülü | 5 adet |
| PIR | 1 adet (kablosuz ayaklı) |
| Kapı kontağı | 1 adet |
| Kapı kontağı pili | 1 adet |
| Trafo | 1 adet (220V) |
| Panel anahtarı | 2 adet |

Kablosuz PIR

| | |
|-------------------|----------------------|
| Algılama mesafesi | ≤8m |
| Algılama açısı | 90° |
| Çalışma voltajı | DC6V (4adet AAA pil) |
| Standart akım | ≤ 50μ A |
| Kablosuz frekansı | 433MHz |
| Boyutlar | 110 x 60 x 45 mm |
| Çalışma ısı | -10°C - 55°C |

Kapı kontağı

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kablosuz frekansı | 433MHz |
| Kablosuz mesafesi | ≥200m (açık alan) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 55°C |
| Nem | 40-70% |

Genel

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ses kaydı | 5-20sn |
| Kablosuz bölge | 8 bölge (her bölgeye 3 adet dedektör) |
| Kablolu bölge | 8 adet kablolu dedektör |
| Kurma seçenekleri | Kablolu/Kablosuz |
| Alarm sesi | ≤90db (1m içinde) |

Panel

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Güç kaynağı | AC220V 15% ; Akü 12V7Ah |
| Yardımcı güç çıkışı | <550mA |
| Siren çıkış akımı | <1.5A |
| Toplam çıkış akımı | ≤1.5A |
| Kablosuz frekansı | 433MHz |
| Kablosuz mesafesi | ≥200m (açık alan) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 55°C |
| Nem | 40-70% |
| Boyutlar | 26,4 x 26 x 8cm (anten hariç) |
| Ağırlık | 3kg (akü hariç) |

Kumanda

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Kumanda seçenekleri | Alarm devrede/devre dışı/acil |
| Kablosuz frekansı | 433MHz |

Kablosuz Keypad

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Kablosuz mesafesi | ≥300m (açık alan) |
| Kablosuz frekansı | 433MHz |
| Koruma | Sabotaj switch koruma |
| Hatalı alarm | Destekli |
| Enerji | 3.6V lityum pil |